



ניהול משתמשים במערכת הצייטק

במערכת הצייטק קיימת אפשרות לתת גישה למערכת למשתמשים נוספים באמצעות המחשב, הטלפון החכם ובאמצעות שיחת טלפון.

ניתן להגדיר 2 סוגי הרשאות, המאפשרות למשתמש את לבצע את הפעולות הבאות:

- 1. גישת מנהל (הרשאה ללא מגבלה)
- 2. גישה מוגבלת הכוללת אפשרות לבחור אחד או יותר מהאפשרויות הבאות:
 - א. הדלקה בלבד
 - ב. כיבוי בלבד
 - ג. כיבוי והדלקת ערוצים וקבוצות עם מגבלת זמן

<u>הגדרת משתמש חדש:</u>

ניכנס בתפריט ל"הגדרות" ונבחר ב "מערכת קולית".

יופיע לנו מסך "הגדרת מערכת קולית ומשתמשים" המפרט את המשתמשים שיש כיום במערכת. נבחר ב "הוספת הרשאה". יפתח לנו מסך המחולק ל 2 חלקים:

<u>בחלק הראשון - נמלא את פרטי המשתמש:</u>

שם	ישראל לוי
טלפון	052-1234567
קוד גישה	נגדיר קוד בין 5 ספרות
	אנחנו נבחר ב: 12345
הערה:	אפשר לרשום כל הערה שנרצה
	אנחנו נרשום את התפקיד: מנקה משרד

ראל לוי	שם: ישו
05212345	מספר טלפון: 67
(מינ' 5 ספרות) 3124 + 12345	קוד גישה:
קה משרד	הערה: מני

<u>בחלק השני - נגדיר את הרשאות המשתמש:</u>

ישנם 2 סוגי הרשאות:





הרשאה ללא מגבלה (תפריט ותפעול ערוצים מלא): אם נרצה לתת למשתמש הרשאה במערכת ללא מגבלה, נסמן:

- א. את כל אפשרויות התפריט (ערוצים, חיישנים, שמע, הגדרות)
 - **ב.** את כל הערוצים במערכת גם ב "דולק וגם ב "כיבוי". ניתן לגלגל לתחתית העמוד וללחוץ "בחר הכל".

	חיישנים:		✓	:Plan
 ✓ 	הגדרות:		✓	שמעצ:
		ערוצים:		
(ד.)	מקס' זמן אפשרי:	כבוי 🗹	דולק 🗹	N 1 תאורה אודיטוריום
(.т.)	מקס' זמן אפשרי:	כבוי 🗹	דולק 🗹	N 3 תאורה נברשות
(т.)	מקס' זמן אפשרי:	כבוי 🗹	דולק 🗹	N 4 מזגן חדר הלבשה
(т.)	מקס' זמן אפשרי:	כבוי 🗹	דולק 🗹	N 11 מזגן מטבח
(т.)	מקס' זמן אפשרי:	כבוי 🗹	דולק 🗹	N 12 תאורה מסדרון / שרותים
()	מקס' זמן אפשרי:	כבוי 🗹	דולק 🗹	N 13 מזגן - חדר אוכל
(r.)	מקס' זמן אפשרי:	כבוי 🗹	דולק 🗹	N 14 תאורת חוץ

0521234567

3124 + 12345

ישראל לוי

מנקה משרד

6

- **ג.** נגלול למטה ונלחץ על "שמור".
- ד. נוכל לראות שכעת המשתמש שהוספנו מופיע במסך "הגדרת מערכת קולית ומשתמשים"
- **ה.** נוכל לערוך את פרטי המשתמש ואת ההרשאות שלו, בלחיצה על הכפתור הכחול עם סימון העט.
 - **ו.** לאחר שהמשתמש החדש ייכנס למערכת יופיע בפניו המסך הרגיל.
 - ד. במערכת הטלפונית ניתן לשלוט על:
 הפעלת וכיבוי הערוצים והקבוצות וכן על הפעלה לזמן קצוב, ולא על התפריט.



שמור





ערוצים:

🗹 דולק 🔽 כבוי מקס' זמן אפשרי:

דולק 🗌 כבוי מקס' זמן אפשו 🗆

דולק 🗆 כבוי מקס' זמן אפשו 🗹

דולק 🛛 כבוי מקס' זמן אפשרי:

דולק 🔽 כבוי מקס' זמן 🗆

N 1

N2

N 4

מזגן חדר הלבשה N 11

N 12

:Plan

שמעצ: 🗆

<u>הרשאה מוגבלת – ללא גישה לתפריט</u>

- א. ניצור משתמש חדשאו נכנס לעריכת משתמש קיים, בלחיצה על הכפתור הכחול עם סימן העט
 - ב. נוודא שמסומנים הרשאות הגישה שאנחנו רוצים לאפשר למשתמש. ניתן לראות כי במקרה שלנו אפשרנו גישה כדלהלן: ערוץ N1 – הדלקה וכיבוי ללא הגבלת זמן ערוץ N12 – הדלקה בלבד ללא הגבלת זמן ערוץ N11 – כיבוי בלבד ערוץ N12 – אין למשתמש הרשאה לגשת אליו.
 - **ג.** נוודא <u>שלא מסומנות</u> האפשרויות לגישה לתפריט
 - **ד.** נגלול למטה ונלחץ על "שמור".
 - **ה.** לאחר שהמשתמש ייכנס למערכת, יופיע אצלו המסך הבא:

-כל הערוצים - צי ווגנסטטטט 124 - כל הערוצים - אי	. ≥	ראשי 🏦 📽
18:04 שני, 🎱 06:46 🌑 נאני, דב חשון תשכ"ב 18:04 ו		
-לבי השורה וברשות מזק חזר מזק מסבת		
RU HE EN IL000003124 יוסד מה דמה דמה דמה 0521234567		

ניתן לראות כי למשתמש יש גישה רק לערוצים שהגדרנו, ואין לו גישה לתפריט.

ו. במקרה זה, במערכת הטלפונית ההרשאה זהה למה שהגדרנו במערכת.





חיישנים:הגדרות:





כניסה למערכת למשתמשים שהוגדרו:

<u>כניסה דרך המחשב והאפליקציה:</u>

- <u>https://r.zeitech.co.il</u> ניכנס לאתר הניהול בכתובת: 1
 - נלחץ על הכוכבית המופיעה למטה בצד שמאל. ייפתח בפנינו אפשרות להכניס פרטים נוספים.
 - נמלא את הפרטים כדלהלן: .3
- א. שם משתמש (Login) במקרה שלנו: IL000003124
- ב. סיסמה (Pass) את שם המשתמש והסיסמה קיבלנו מחברת צייטק כשהתחברנו למערכת.

במידה והם לא ברשותך, אנא פנה למחלקת התמיכה של צייטק.

- ג. מספר הטלפון של המשתמש (Phone) במקרה שלנו: 0521234567
 - ד. סיסמת המשתמש (Pin) במקרה שלנו: 12345
 - Login) נלחץ על כניסה.4

<u>כניסה למערכת הטלפונית:</u>

- **1.** נחייג למערכת הטלפונית במספר: 073-222-1119
- . אם המספר שממנו חייגנו הוגדר במערכת, המערכת תזהה אותנו, ולא נצטרך להקיש קוד.
- אם המספר שממנו חייגנו למערכת לא הוגדר במערכת, נצטרך להקיש את 4 ספרות האחרונות של קוד המשתמש ולאחר מכן את הסיסמה.

המספר מופיע בעת הגדרת המשתמש בשורת קוד גישה.

ניתן לראות כי במקרה שלנו: 4 ספרות האחרונות של קוד המשתמש הם: 3124. סיסמת המערכת שהגדרנו היא: 12345. לכן יש להקיש במערכת ברצף: 312412345.

ישראל לוי	שם:
0521234567	מספר טלפון:
(מינ' 5 ספרות) 3124 + 12345	קוד גישה:
מנקה משכד	הערה





Login:	IL000003124
Pass:	
Phone:	0521234567
PIN:	
	Login